FC1 - <offline>

""

Name: **Familie:**
Autor: **Version:** 0.1
Bausteinversion: 2
Zeitstempel Code: 17.05.2017 15:42:37
Interface: 17.05.2017 14:48:55
Längen (Baustein / Code / Daten): 00282 00164 00000

IN		0.0	
OUT		0.0	
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
RETURN		0.0	
RET_VA		0.0	

Baustein: FC1 Hubtisch-Steuerung

Netzwerk: 1 Band 1 Vorlauf

```
      U     "S1"  E124.1            -- (S) Vorlauf-Taster
      U     "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
      UN    "S5"  E124.5            -- (Ö) Tisch unten
      UN    "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
      S     "M1"  M1.1              -- Band 1 Vorlauf
      UN    "S4"  E124.4            -- (Ö) Band 1 hinten
      R     "M1"  M1.1              -- Band 1 Vorlauf
      NOP   0
```

Netzwerk: 2 Hubtisch auf

```
      UN    "S4"  E124.4            -- (Ö) Band 1 hinten
      UN    "S5"  E124.5            -- (Ö) Tisch unten
      UN    "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
      S     "M2"  M1.2              -- Hubtisch auf
      UN    "S6"  E124.6            -- (Ö) Tisch oben
      R     "M2"  M1.2              -- Hubtisch auf
      NOP   0
```

Netzwerk: 3 Bänder oben Vorlauf

```
      UN    "S4"  E124.4            -- (Ö) Band 1 hinten
      UN    "S6"  E124.6            -- (Ö) Tisch oben
      UN    "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
      S     "M3"  M1.3              -- Bänder oben Vorlauf
      UN    "S7"  E124.7            -- (Ö) Band 2 hinten
      R     "M3"  M1.3              -- Bänder oben Vorlauf
      NOP   0
```

Netzwerk: 4 Rücklauf-Merker setzen

```
      UN    "S7"  E124.7            -- (Ö) Band 2 hinten
      S     "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
      U     "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
      U     "S4"  E124.4            -- (Ö) Band 1 hinten
      UN    "S5"  E124.5            -- (Ö) Tisch unten
      R     "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
      NOP   0
```

Netzwerk: 5 Bänder oben Rücklauf

```
U     "S2"  E124.2            -- (S) Rücklauf-Taster
UN    "S7"  E124.7            -- (Ö) Band 2 hinten
S     "M5"  M1.5              -- Bänder oben Rücklauf
UN    "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
R     "M5"  M1.5              -- Bänder oben Rücklauf
NOP   0
```

Netzwerk: 6 Hubtisch ab

```
UN    "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
UN    "S6"  E124.6            -- (Ö) Tisch oben
U     "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
S     "M6"  M1.6              -- Hubtisch ab
UN    "S5"  E124.5            -- (Ö) Tisch unten
R     "M6"  M1.6              -- Hubtisch ab
NOP   0
```

Netzwerk: 7 Band 1 unten Rücklauf

```
UN    "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
UN    "S5"  E124.5            -- (Ö) Tisch unten
U     "M4"  M1.4              -- Rücklauf-Merker
S     "M7"  M1.7              -- Band 1 Rücklauf
U     "S3"  E124.3            -- (Ö) Band 1 vorn
R     "M7"  M1.7              -- Band 1 Rücklauf
NOP   0
```

Netzwerk: 8 Stop-Merker setzen

```
UN    "S0"  E124.0            -- (Ö) STOP-Taster
S     "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
U(
O     "S1"  E124.1            -- (S) Vorlauf-Taster
O     "S2"  E124.2            -- (S) Rücklauf-Taster
)
R     "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
NOP   0
```

Netzwerk: 9 Vorlauf Band 1 schalten

```
U(
O     "M1"  M1.1              -- Band 1 Vorlauf
O     "M3"  M1.3              -- Bänder oben Vorlauf
)
UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
=     "K1"  A124.1            -- Band 1 Vorlauf
```

Netzwerk: 10 Rücklauf Band 1 schalten

```
U(
O     "M5"  M1.5              -- Bänder oben Rücklauf
O     "M7"  M1.7              -- Band 1 Rücklauf
)
UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
=     "K2"  A124.2            -- Band 1 Rücklauf
```

Netzwerk: 11 Hubtisch AUF schalten

```
U     "M2"  M1.2              -- Hubtisch auf
UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
=     "K3"  A124.3            -- Hubtisch auf
```

Netzwerk: 12 Hubtisch AB schalten

```
      U     "M6"  M1.6              -- Hubtisch ab
      UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
      =     "K4"  A124.4            -- Hubtisch ab
```

Netzwerk: 13 Band 2 Vorlauf schalten

```
      U     "M3"  M1.3              -- Bänder oben Vorlauf
      UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
      =     "K5"  A124.5            -- Band 2 Vorlauf
```

Netzwerk: 14 Band 2 Rücklauf schalten

```
      U     "M5"  M1.5              -- Bänder oben Rücklauf
      UN    "M0"  M2.0              -- STOP-Merker
      =     "K6"  A124.6            -- Band 2 Rücklauf
```